

Fotocelle Nightmatic 5000-3 nattsparefunksjon



****Produktet er utløpt, vil bli erstattet nærmest av NightmatIQ Plus Connect****

Fotocelle Nightmatic 5000-3 nattsparefunksjon er et lysrelé fra Steinel med justerbar nattsparefunksjon, som innebærer at NM 5000-3 kan slukke tilkoblede lamper under en del av natten. Nattsparefunksjonen er trinnløst justerbar med tidligste slukketid ca. 22.00, med mulighet for helt frakoblet funksjon. Om nattsparefunksjonen er tilkoblet kan man velge om lysreléet skal tenne lampene ved kl. 05.00 (ikke justerbar tid) og fram til det lysner. NM 5000-3 måler dagens og nattens lengde og kan med hjelp av disse verdiene regne ut nattsparefunksjonens slukk- og tenntider. Lysreléet kan kobles sammen med Steinels bevegelsessensorer slik at sensoren tenner lyset (når nattsparefunksjonen har slukket lyset) når noen nærmer seg eiendommen.

Elektronikken har ingen klokke, men den måler lengden på natten og kan utifra det beregne tenn- og slukketider. Etter driftssetting lyser lampene hele første natten, og i løpet av denne tiden beregner NightMatic nattens lengde. Følgende netter justeres tiden gjennom nye målinger. La derfor elektronikken få noen døgn på å tilpasse seg.

Bruksområde: Utendørs, for styring av mindre belysningsanlegg.

Kapslingsklasse: IP54

Montering: Vegg, kan plasseres nærme lyskilder, minste avstand 0,5 meter.

Tilkobling: Bakfra på boksen eller via utenpåliggende kabel fra siden. Hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm² + jordskrue.

Utførelse: Lysrelé med nattsparefunksjon og konstantlys med kvadratisk deksel. Innstilling av skumringsnivå og nattsparefunksjon utføres direkte på lysreléet eller via fjernkontrollen Smart Remote. NM 5000-3 måler dagens og nattens lengde og kan med hjelp av disse verdiene regne ut nattsparefunksjonens slukk- og tenntider. Det innebærer at lysreléet må ha konstant strømforsyning, for en sikker drift. Alle plastdetaljer av polykarbonat.

Sensor: Skumringsnivå 2-1000 lux. Nattsparefunksjon kan stilles inn med tidligste slukketid ca. 22.00, og med mulighet for helt frakoblet funksjon. Når nattsparefunksjonen er aktivert, kan man velge om tilkoblede lamper skal tennes ved ca. kl. 05.00 eller om de skal forbli slukket. Tiden for tilkobling på morgenen er ikke justerbar.

Maksimal belastning: Maks. 8 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer, dog total last maks. 1000 W lysrør. 2000 W resistiv last. C ≤176 µF. Relé med nullpunktsbrudd, som gir bedre mulighet for å klare høy startstrøm fra HF-forkoblinger/drossler. Minste last 1 W.

Omgivelsestemperatur: -25 °C - +50 °C

Mål: 95 x 95 x 41,5 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1403677 (011680) - Nightmatic 5000-3, COM1, sort

Elnr: 1403675 (011697) - Nightmatic 5000-3, COM1, hvit

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

104969 - Beskyttelsesgitter Tak - Vegg

Vilan, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@vilan.no | www.vilan.no