

## Bevegelsessensor Hallway On/Off-relé 230V



Hallway er utstyrt med to rettede HF-sensorer som raskt og eksakt detekterer gående personer i korridor, kulvert og mellomgang. Sensoren dekker et område på 12,5 x 3 meter i begge retninger, dvs. totalt et område på 25 x 3 meter. Hallway-sensoren reagerer på bevegelse fra gående mennesker, bil, truck, dør, garasjeport osv. Hallway har integrert Bluetooth for trådløs sammenkobling av flere sensorer for å øke detekteringsområdet og mulighet for nabosonestyring.

**Bruksområde:** Innendørs, sensoren er spesielt egnet for bevegelsesdetektering av gående personer i korridor, undergang, mellomgang osv.

**Utførelse:** Leveres i versjon for innfelt eller utenpåliggende montering. Automatisk eller manuell tenning via bryterinngang. Innstilling av sensorens funksjoner utføres med Steinels gratis-app Smart Remote.

**Montering:** Tak. Innfelt eller utenpåliggende montering. Ved innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks (1478639). Monteringshøyde 2,5-4,0 m. For best mulig følsomhet og rekkevidde anbefales en monteringshøyde på 2,8 m.

**Tilkobling:** 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> (L, N, bryterinngang, 1 stk bryterutgang).

**Sensor:** Doble HF-sensorer som reagerer på bevegelse fra personer, bil, truck, dør, garasjeport osv. Overvåkingsområde 12,5 x 3 m i begge retninger, dvs. et overvåkingsområde på 25 x 3 m. Detekteringsområdets lengde kan stilles inn individuelt i begge retninger. Sensoren har høy følsomhet, selv ved bevegelse rett imot. Det gjør den perfekt for detektering i smale områder som korridor, undergang, mellomgang osv. Skumringsnivå 2-2000 lux (frakobling). Etterlystid 10 sek-60 min. også impulsnivå, 2 sek avslått hvilende 8 sek.

**Maksimal belastning:** Startstrøm maks. 800 A/200 µs, noe som tilsvarer maks 12 stk. drivere, dog total last maks. 600W. For LED må det tas hensyn til startstrømmen fra driveren. Kan kobles til kontaktor/mellomrelé.

**Omgivelsestemperatur:** -20 °C – + 50 °C

**Beskyttelsesklasser:** IP20 innfelt, IP54 utenpåliggende

**Elektriske data:** 220–240 V AC, 50/60 Hz

**Mål:** Innfelt 103 x 103 x 67 mm. Utenpåliggende 123 x 123 x 62 mm.

**Øvrig:** Integrert Bluetooth for trådløs sammenkobling av flere sensorer. For sammenkobling benyttes modell On/Off eller BT IPD slave-sensorer. Hallway finnes også i versjon med On/Off + potensialfri relékontakt (COM2). Hallway i On/Off-utførelse finnes også i svartlakkert utførelse, leveringstid ca 3-4 uker for sort sensor med helt sort linse. Det omgivende lyset kan ikke trenge gjennom et sortlakkert deksel. Derfor er det ikke mulig for lyssensoren å måle nivået (lux-tallet) for det omgivende lyset. Dette gjelder alle HF-sensorer med sortlakkert deksel.

**Tilbehør:** Innfellingsboks for himling (1478639), beskyttelsesgitter i hvitlakkert metall (1479109).

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 1401360 (057985) - Bevegelsessensor Hallway, On/Off-relé 230V (COM1), innfelt, hvit

Elnr: 1401361 (057978) - Bevegelsessensor Hallway, On/Off-relé 230V (COM1), utenpåliggende, hvit

082055 – Bevegelsessensor Hallway, On/Off-relé 230V (COM1), innfelt, sort

082079 – Bevegelsessensor Hallway, On/Off-relé 230V (COM1), utenpåliggende, sort

## Slavesensorer

064556 – Bevegelsessensor Hallway BT IPD slave-sensor (trådløs), innfelt, hvit

064563 – Bevegelsessensor Hallway BT IPD slave-sensor (trådløs), utenpåliggende, hvit

## Tilbehør

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

1478639 - Innfellingsboks sensor

□

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)