

Bevegelsessensor Control Pro HF DUAL On/Off-relé 230V



Produktet er utløpt, vil bli erstattet av Bevegelsessensor Hallway

Bevegelsesdetektor med HF-teknologi, spesialdesignet for bruk i korridor. HF-teknologien er meget godt egnet i områder hvor gangretningen er radial eller rett mot sensoren. Dette gjør at HF DUAL får en totalrekkevidde på hele 20 m i lengderetningen (10 m til hver side) og 3 m i bredden. Dekningen er meget presis og enkel å planlegge. HF-sensorens teknologi muliggjør deteksjon gjennom materialer som gips, tre, og himlingsplater - i tillegg registrerer den all type bevegelse, f.eks. at en dør åpnes. Brukeren vil dermed oppleve at lyset er på nesten før man kommer seg inn i rommet/leiligheten. Er det behov for høyere IP-klasse, kan HF-sensorene til Steinel monteres inne i en vanlig kapslingsboks, men likevel detektore like godt. Ideelt for tunneller, vaskehaller, industriområder, osv.

Bruksområde: Bevegelsessensor spesielt for bruk i korridor, undergang, lagergang, parkeringshus osv.

Kapslingsklasse: IP20 (IP54 med AP boks), klasse II

Montering: Monteres i innfellingsboks i tak. Finnes også i egen utenpåliggende variant, eller man kan velge utenpåliggende adapter. Monteringshøyde 2,5 -3,5 meter, opptil 5,0 meter for bevegelsesdetektering i lagergang.

Tilkobling: Skruklemme 5 x 2,5 mm² (tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master/slavetilkobling). To eller flere (maks. 10 stk) Control Pro kan kobles sammen, enten master-master eller master-slave, dvs. samme modell av Control Pro kan fungere som master eller slave. Master- eller slavefunksjon avgjøres ved installasjon.

Utførelse: Automatisk eller manuell tenning. Innstilling av skumringsnivå og etterlystid utføres direkte på sensoren eller via fjernkontrollen Smart Remote.

Bevegelsesdetektor: Doble HF-sensorer som reagerer på bevegelse fra personer, biler, truck, dør, garasjeport osv. Dekningsområde 10 x 3 meter i begge retninger, dvs. et dekningsområde på 20 x 3 meter. HF-sensoren er mest følsom ved bevegelse rett mot sensoren, hvilket egner seg god for detektering i smale rom som korridorer, underganger, lagerganger osv. Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux till dagslys (frakobling).

Maksimal belastning: Maks startstrøm 800 A/200 µs, som tilsvarer maks. 12 stk HF-forkoblinger, drossler, lavenergipærer, dog total last maks. 1000 W lysrør. Vær oppmerksom på individuelle innkoblingsstrømmer til elektroniske ballaster! Ved høyere effekter må det kobles til et relé eller kontaktor.

Ettergangs-/etterlystid: Impuls - 30 min. (trinnløst) IQ-modus, dvs. en dynamisk etterlystid 2–20 min. som tilpasser seg etter bruken av rommet.

Omgivelsestemperatur: -25 °C – + 55 °C

Elektriske data: 230/240 V AC, 50 Hz

Mål: 120 x 120 x 75 mm, (120 x 120 x 70 mm utenpåliggende)

Øvrig: Control Pro HF DUAL COM1 finnes også som DALI-2 APC Master (broadcast) og DALI-2 IPD Slave/Input device.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 1478486 (002978) - Control Pro HF DUAL, On/Off-relé 230V (COM1) boks/forhøyningsramme **Utløpt**

Elnr: 1478488 (590703) - Control Pro HF DUAL, On/Off-relé 230V (COM1) komplett for utenpåliggende montering IP20 **Utløpt**

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479110 - Adapter AP Boks IP54 Control Pro

1478639 - Innfellingsboks sensor

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□