

Bevegelsessensor HF 180 On/Off-relé 230V



HF 180 er en sensor designet for veggmontering i veggboks. Den passer perfekt i miljøer hvor du ønsker å bytte en bryter med en moderne og pålitelig sensor som tenner lyset meget raskt. På sensoren er det også en bryter som kan brukes for manuell tenning eller slukking. Bryteren kan slås av slik at sensoren også kan benyttes i mer utsatte miljøer. Adapterramme for tilpasning til andre rammer er tilgjengelig som tilbehør.

Bruksområde: Innendørs, i mindre til mellomstore rom som trappehus, garderobe, mellomgang osv.

Kapslingsklasse: IP20

Montering: Veggmontert, innfelt i en standard veggboks. Monteringshøyde 1,2 m. Tilpasningsramme er tilgjengelig som et tilbehør for tilpasning til ELKO og Schneider rammesystem.

Tilkobling: Skruklemme 5 x 2,5 mm² (tilkobling for manuell tenning, tilkobling for master/slavetilkobling). To eller flere (maks. 10 stk) Control Pro kan kobles sammen, enten master-master eller master-slave, dvs. den samme modellen av Control Pro kan fungere som master eller slave. Master- eller slavefunksjon avgjøres ved installasjon.

Utførelse: Veggsensor med automatisk eller manuell tenning. Trykk på knappen på forsiden av sensoren for manuell tenning eller slukking. Bryter-funksjonen kan justeres, men også kobles fra. Med fjernkontrollen Smart Remote kan man velge om sensoren skal starte "PÅ" eller starte "AV" etter et strømbrudd. Luxinnstillingen utføres direkte på sensoren eller med fjernkontroll. Alle plastdeler er laget av polykarbonat.

Bevegelsesdetektor: HF-sensor, justerbar rekkevidde diameter 1-8 meter for gående personer, best følsomhet ved bevegelse rett imot sensoren. Skumringsnivået er justerbart fra 10 lux til dagslys (frakobling). Funksjonen «Dagslyslogikk» innebærer at når omgivende lys overskrider innstilt skumringsverdi, slukkes tilkoblede armaturer selv om sensoren samtidig registrerer bevegelse, noe som ofte inntreffer i korridorer, mellomganger, entréer m.m. Etterlystid for kanal 1; impuls – 60 min. (trinnløst).

Maks belastning: Startstrøm maks. 800 A/200 µs, hvilket tilsvarer maks. 12 stk HF-reaktorer, lysrør og kompaktlysrør. NB! Vær oppmerksom på driverens startstrøm på LED.

Omgivelsestemperatur: 0°C – + 40°C

Elektriske data: 220-240V, 50/60 Hz

Mål: 80 x 80 x 50 mm. Innfellingsdybde 30 mm.

Øvrig: HF 180 On/Off-relé 230V (COM1) er også tilgjengelig i KNX-utførelse.

Leverandør: Steinel

Varenummer

ElNr: 1403687 (032883) - HF 180 On/Off-relé 230V (COM1), hvit

Tilbehør

1478629 - Adapterramme/mellomramme for HF 180/ HF 180
1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

Karl H Ström AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no