

## Tilstedeværelsessensor True Presence® On/Off-relé 230V + pf



Tilstedeværelsessensor True Presence® er en sensor med en avansert sensorteknologi som detekterer ekte tilstedeværelse. Ved å detektere mikrobevegelser som oppstår når en person puster, er det mulig å detektere en sovende eller helt stillesittende person i et område på Ø 9 meter.

I et område på Ø 15 meter fungerer sensoren som en tradisjonell tilstedeværelse-/bevegelsessensor og detekterer tilstedeværelse ved vanlig kontorarbeid samt bevegelse fra gående personer, dører som åpnes osv. Den er perfekt å benytte i miljøer der det er ekstra viktig å detektere tilstedeværelse raskt og sikkert, f.eks. store lesesaler på universiteter og venterom på legevakten.

**Bruksområde:** Innendørs for detektering av tilstedeværelse i mange ulike typer rom og lokaler.

**Utførelse:** Finnes i versjon for innfelt eller utenpåliggende montering. Automatisk eller manuell tenning via bryterinngang. Ment for styring av belysning i kombinasjon med VVK. To relé-kontakter. Relé-kontakt 1 benyttes for belysning kan slås på/av via bryter. Relé-kontakt 2 (potensialfri) har kun mulighet for automatisk tilslag med innstillbar tilslagsforsinkelse for styring av f.eks. VVK. Innstilling av sensorens funksjoner utføres med Steinels gratis-app Smart Remote.

**Montering:** Tak. Innfelt montering. For innfelt montering i himling anbefaler vi innfellingsboks (1478639). Monteringshøyde 2-4 m gir True Presence® tilstedeværelsesdetektering. Monteringshøyde 4-12 m gir konvensjonell tilstedeværelsesdetektering av sittende personer som f.eks. arbeider ved en datamaskin (minste bevegelse 15 cm).

**Tilkobling:** 5 × 2,5 mm<sup>2</sup> (L, N, 1 stk. bryterinngang, 2 stk. bryterutgang).

**Sensor:** True Presence®-detektering Ø 9 m (64 m<sup>2</sup>). Tradisjonell tilstedeværelsesdetektering Ø 15 m, 177 m<sup>2</sup> (sittende personer), bevegelsesdetektering Ø 15 m (gående personer). Nøyaktig innstilling av detekteringsområdet i trinn på 0,1 m. Minste detekteringsområde Ø 1 m. Relé-kontakt 1; skumringsnivå 2-2000 lux (frakobling). Etterlystid 10 sek-60 min. også impulsnivå, 2 sek. slukket hvilende 8 sek. Relé-kontakt 2; ikke styrt via skumringsinnstilling.

**Maksimal belastning:** Relé-kontakt 1; startstrøm 800 A/200 µs, som tilsvarer 12 stk. drivere, dog total last maks. 600W. For LED må startstrømmen fra driveren tas i betraktning. Kan kobles til kontaktor/mellomrelé. Relé-kontakt; potensialfri relé-kontakt maks belastning 1A ved 230V AC.

**Omgivelsestemperatur:** -20 °C – + 50 °C

**Beskyttelsesklasse:** IP20 innfelt, IP54 utenpåliggende

**Elektriske data:** 220–240 V AC, 50/60 Hz

**Mål:** Innfelt, 103 x 103 x 50 mm. Utenpåliggende, 123 x 123 x 45 mm.

**Mål synlige deler:** Innfelt; 103 x 103 x 19 mm. utenpåliggende; 123 x 123 x 45 mm.

**Øvrig:** Integriert Bluetooth for trådløs sammenkobling av flere sensorer. For sammenkobling benyttes modell On/Off eller BT IPD slave-sensorer. True Presence®

finnes også i versjon med On/Off (COM1). Finnes også i sortlakkert utførelse. Det omgivende lyset kan ikke trenge gjennom et sortlakkert deksel. Derfor er det ikke mulig for lyssensoren å måle nivået (lux-tallet) for det omgivende lyset. Dette gjelder alle HF- sensorer med sortlakkert deksel.

**Tilbehør:** Innfellingsboks for himling (1478639).

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 1478647 (057947) - Tilstedeværelsessensor True Presence® On/Off+pf (COM2), innfelt, hvit

Elnr: 1478648 (057930) - Tilstedeværelsessensor True Presence® On/Off+pf (COM2), utenpåliggende, hvit

## Slavesensorer

064518 – Tilstedeværelsessensor True Presence® BT IPD slave-sensor, innfelt, hvit

064525 – Tilstedeværelsessensor True Presence® BT IPD slave-sensor, utenpåliggende, hvit

## Tilbehør

1478639 - Innfellingsboks sensor

□

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)