

## Lyssensor DUAL KNX V3



Lyssensor DUAL måler omgivende lys på to ulike områder, ett nærområde rundt sensoren samt reflekterende lys lenger fra sensoren (spot-verdi). Lyssensoren benyttes for pålitelig og nøyaktig konstantlys-regulering eller for AV/PÅ ved ulike lysverdier. Det er mulig å velge dekningsområde samt de ulike dekningsområdenes påvirkning av samlet lysverdi. Sensorer i 3000-serien V3 kan takket være den nye programvaren og alle nye funksjoner benyttes for både enkle og avanserte KNX-installasjoner.

**Bruksområde:** Innendørs, utendørs. For måling av lysverdi.

**Kapslingsklasse:** IP20

**Montering:** Vegg, kan plasseres nærme lyskilder, minste avstand 1 meter.

**Tilkobling:** Via KNX-buss.

**Utførelse:** 2 utganger samt to utganger reservert for konstantlys-regulering. Velg dekningsområde, 1,2 eller begge sammen samt dekningsområdenes påvirkning på resultatet. For mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger, se applikasjonsbeskrivelsen under dokumenter. DUAL finnes i utførelse med kvadratisk eller rundt deksel.

**Sensor:** 2 stk. fotoceller som med hjelp av linseteknologi måler lysnivået i to ulike områder. Dekningsområdet 1: diffusert lys rundt sensoren < 0,5 m.

Dekningsområde 2: spot-område, dvs. området rett under sensoren f.eks. på bordplaten. 2-1000 lux.

**Sensorens strømførbruk:** Maks. 10 mA

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +50°C

**Mål:** Kvadratisk innfelt: 51 x 94 x 94 mm. Rund innfelt: 51 x Ø 124 mm.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

058326 - DUAL KNX V3, kvadratisk, innfelt

058340 - DUAL KNX V3, rund, innfelt

### Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1478639 - Innfellingsboks sensor

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)