

## Tilstedeværelsessensor DALI Plus utenpåliggende



DALI Plus er en selvadresserende tilstedeværelsesdetektor med tre DALI-kanaler og en ekstra potensialfri utgang. Den kan benyttes i alle rom der det er behov for DALI-grupper, alt fra klasserom til avanserte kontorlandskap, med krav til styring av nærliggende områder. DALI Plus-sensoren er utstyrt med en unik HD-linse med hele 4800 dekningssoner. Dette gir en rekkevidde på 8 x 8 meter for tilstedeværelsesdetektering, og 20 x 20 meter for bevegelsesdetektering. Sensorens dekningsområde er kvadratisk, noe som innebærer at det blir betydelig enklere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde.

**Bruksområde:** Tilstedeværelsesdetektering i lokaler som klasserom, konferanserom, større kontorlokaler, matsal osv. Tre DALI-kanaler, samt en potensialfri reléutgang, gir mulighet for å individuelt styre ulike belysningsgrupper etter ønske. Den høyoppløselige HD-linsen gjør det også mulig å benytte DALI Plus for bevegelsesdetektering i høye høyder i f.eks. idrettshall, lager, foajé og industrilokale.

**Kapslingsklasse:** IP20

**Montering:** Utenpåliggende montering, finnes også for innfelt montering. Monteringshøyde 2,5 - 10 meter; opptil 3,5 meter for tilstedeværelsesdetektering samt opptil 10 m for bevegelsesdetektering.

**Tilkobling:** Innstikksklemme 8 x 2,5 mm<sup>2</sup> med integrert strekkavlastning. To eller flere (maks. 10 stk) DALI Plus kan kobles sammen. Ved master-slavekobling skal master-sensoren være av typen DALI Plus og slave-sensoren være med grensesnitt DALI-2 Slave/Input device.

**Utførelse:** 64 stk DALI-armaturer kan fordeles på tre grupper. Automatisk eller manuell tenning kan tilpasses individuelt til samtlige grupper. Mulig med konstantlys for tre individuelle grupper. Hver DALI-gruppe kan manuelt lysreguleres via tilbakefjærende bryter. En reléutgang for HVAC, Cut-Off eller belysning automatisk ON/OFF eller styrt via brytere.

**Sensor:** 4800 dekningssoner, kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde 8 x 8 m (sittende personer), dekningsområde for gående personer 20 x 20 m (ikke rett imot sensoren). For eksakt dekningsområde ved ulike monteringshøyder, se tabell i bruksanvisning.

**Maksimal belastning:** 150 mA DALI Output for tilkobling direkte mot alle armaturer med DALI-driver. Maks. 64 stk DALI-driver. Utgang med potensialfri kontakt maks. 10 A, dog startstrøm maks. 800 A/200 µS.

**Etterlystid/grunnlys:** 30 sek - 60 min. Ved bruk av grunnlysfunksjon kan grunnlyset (10-50 %) stilles inn mellom 0-60 min eller alltid på.

**Konstantlys:** Tre lysgrupper ved off-set.

**Nabosone-funksjon:** To eller flere DALI Plus-sensorer kobles sammen via en styrekabel og kan kommunisere over flere soner. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra moduler eller spesielle aktuatorer.

**Omgivelsestemperatur:** 0°C - +40°C

**Spenning:** 230/240 V AC, 50 Hz

**Mål:** 120 x 120 x 65

**Øvrig:** For all konfigurering og driftssetting av DALI Plus må fjernkontrollen Smart Remote benyttes. Last ned manual for Smart Remote + DALI Plus. Som slave-sensor kan alle sensorer fra Steinels grensesnitt DALI-2 Slave/Input device benyttes.

DALI Plus kan leveres med montert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt, for bruk sammen med WINSTA® fordelingsboks, modell Steinel-sensor.

Hurtigkoblingen tilpasses etter prosjektets krav med 1- eller 2-ledere. Kontakt oss for mer info.

**Leverandør:** Steinel

### Varenummer

Elnr: 1478641 (035273) - DALI Plus komplett for utenpåliggende takmontering

## Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote  
1479110 - Adapter AP Boks IP54 Control Pro  
1478639 - Innfellingsboks sensor  
1400749 - Tilstedeværelsessensor Control Pro IR HD DALI-2 IPD Sekundær  
1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□