

## Tilstedeværelsessensor DALI Plus, innfelt WAGO WINSTA helautomatisk



Tilstedeværelsessensor DALI Plus fra Steinel i prosjektilpasset versjon med forhåndsmontert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt. Sensoren kan benyttes i mange ulike typer rom og anlegg. Denne versjonen har en helautomatisk utførelse, dvs. automatisk tenning av lyset når sensoren detekterer bevegelse, uten krav om tilkobling til bryter. DALI Plus-sensoren er utstyrt med Steinels unike HD-linse som har hele 4800 dekningssoner, med et tilstedeværelsesområde på 8 x 8 meter og et bevegelsesområde på 20 x 20 meter. Sensorens dekningsområde er kvadratisk, som innebærer at det blir betydelig lettere å planlegge sensorens plassering og detekteringsområde. Øvrige prosjektilpassede versjoner med forhåndsmontert WAGO WINSTA® hurtigkoblingskontakt til DALI Plus finnes i utførelse med 1, 2 eller 3 DALI-kanaler koblet til bryterinn ganger, samt en potensialfri reléutgang. Konfigurasjon via fjernkontrollen Steinel Smart Remote.

**Bruksområde:** Tilstedeværelses- og bevegelsesdetektering i lokaler som f.eks. korridor, mellomgang, entré osv. Den høyoppløselige HD-linsen gjør det også mulig å benytte DALI Plus til bevegelsesdetektering fra høye høyder i f.eks. idrettshall, lagerlokale, foajé, industrilokale osv.

**Utførelse:** 64 stk. DALI-armaturer. Automatisk tenning.

**Montering:** Innfelt montering. Monteringshøyde 2,5 - 10 m, opptil 3,5 m for tilstedeværelsesdetektering og opptil 10 m for bevegelsesdetektering.

**Tilkobling:** Forhåndsmontert WAGO WINSTA hurtigkoblingskontakt, kabellengde 2,0 meter. To eller flere (maks. 10 stk) DALI Plus kan kobles sammen. Ved master-slavekobling skal master-sensoren være av typen DALI Plus og slave-sensoren være av typen DALI-2 IPD med WAGO WINSTA.

**Maksimal belastning:** 150 mA DALI Output for tilkobling mot alle armaturer med DALI-driver. Maks. 64 stk DALI-drivere. Utgang med potensialfri kontakt maks. 10 A, dog startstrøm maks. 800 A/200 µS.

**Sensor:** 4800 dekningssoner, kvadratisk høyoppløselig tilstedeværelsesområde på 8 x 8 m (sittende personer), dekningsområde for gående personer 20 x 20 m (ikke rett imot sensoren). For eksakt dekningsområde ved ulike monteringshøyder, se tabell i bruksanvisning.

**Omgivelsestemperatur:** 0 °C - + 40 °C

**Etterlystid/grunnlys:** 30 sek - 60 min. Ved bruk av grunnlysfunksjon kan grunnlyset (10-50 %) stilles inn til mellom 0-60 min eller alltid PÅ.

**Kapslingsklasse:** IP20

**Elektrisk data:** 230/240 V AC, 50 Hz.

**Type nr:** 6936 Styrings-/DALI-modul, 6937 Sensormodul.

**Øvrig:** DALI Plus finnes også for utenpåliggende montering. For all konfigurasjon og driftssetting av DALI Plus må fjernkontrollen Smart Remote benyttes. Last ned manual for Smart Remote + DALI Plus.

## Varenummer

107694 - DALI Plus, innfelt, med WAGO WINSTA® hurtigkobling, kabellengde 2 m, helautomatisk

For ytterligere versjoner og andre kabellengder, kontakt oss for pris og leveransetid.

## Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

1479109 - Beskyttelsesgitter Control Pro-serien

□

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)