Nødlys- sensorarmatur RS PRO LED P2 Flat

Nødlys- og sensorarmatur RS PRO LED P2 er utformet likt som de øvrige modellene i P2-serien, noe som gjør at den kan benyttes i samme prosjekt uten at formspråket forandres. P2 i nødlys-utførelse passer også der det ønskes batteri-backup for at f.eks. trappehus ikke skal bli helt mørklagt ved spenningsavbrudd.

P-serien er en familie av sensor- og slavearmaturer som er ment for bruk i ulike områder innendørs. Den er utstyrt med Steinels nyeste HF-sensor som tenner lyset ved bevegelse i detekteringsområdet. Det integrerte skumringsreléet tenner grunnlyset og aktiverer sensorfunksjonen. P2 i nødlys-utførelse er godkjent og oppfyller kravene i henhold til EN 60598-2-22. Alle rom må imidlertid lysberegnes slik at de oppfyller kravene for rømningsveier i henhold til SS-EN 1838.

Kapslingsklasse: IP54
Beskyttelsesklasse: II
Montering: Tak, vegg. Innendørs. Monteringshøyde i tak er 2-4 meter. Anbefalt monteringshøyde i tak for best mulig sensor-funksjon er 2,8 meter. Tre festehull c/c 170 mm. Avstandsstykker følger med for tilkobling via utenpåliggende ledning.
Tilkobling: To innføringshull Ø 16 mm med strupenippel. hurtigkoblingsklemme 3 x 2,5 mm². (L, N, bryterutgang).
Utførelse: Stemme i polykarbonat og kuppel i akryl (PMMA) med gjengefeste. IK03.
Sensor: HF-sensor, overvåkingsområde Ø 1-8 meter. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Etterlystid innstillbar 10 sek-15 min. Skumringsrelé innstillbar 2-2000 lux (frakoblet).
Effekt: 15,4W systemeffekt. Effektfaktor 0,91.
Lyskilde: LED. Lysflux 1608 lm (3000K), 1700 lm (4000K). Median levetid (EN 62717) er 100.000h L80 Ta 25°C. Ra>80, MacAdams 3. Grunnlys 10 % av fullt lysflux, a) konstant så lenge ingen bevegelse detekteres b) 10 alt. 30 minutter etter at etterlystiden har løpt ut. c) Grunnlys av. Dimming med PWM 2,1 kHz. SVM<0,01.
Omgivelsestemperatur: -10°C - + 40°C
Elektriske data: 230V, 50Hz.
Mål: Ø 320 x 110 mm
Øvrig: Modell P2 i versjon som nødlysarmatur gir lys, 38 lm, ved spenningsbortfall. Armaturen er godkjent i henhold til EN 60598-2-22, dog må alle rom lysberegnes, slik at kravene for rømningsveier oppfylles i henhold til SS-EN 1838. Modulen er utstyrt med test-bryter for funksjonskontroll og indikerer via grønn LED om batterienes ladestatus. Modell P2 finnes også i sensor- och slave-versjon. Modell uten sensor kan benyttes som stand-alone armatur eller kobles sammen i gruppe med sensorarmatur i serie P via kabel. Alle armaturer med sensor i gruppen fungerer da som master.
Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3059095 (069711) - Nødlys- sensorarmatur RS PRO LED P2 Flat, **4000K**

Elnr: 3059096 (069728) - Nødlys- sensorarmatur RS PRO LED P2 Flat, **3000K**

Tilbehør

E7955277 - Beskyttelsesbøyle plafond