

## Lyskaster XLED PRO Square Sensor



\*\*Produktet er utløpt, vil bli erstattet nærmest av XLED ONE og XLED PRO ONE\*\*

XLED Pro Square er utstyrt med en bevegelsessensor som er optimalisert for en monteringshøyde på opptil 6 m, den gir 12 m rekkevidde og har en overvåkingsvinkel på 240°. Steinel har utviklet en helt ny LED-linsematrise som gir meget godt og homogent lys. XLED Pro Square har en imponerende effektivitet på 97 lm/w som gir en lysfluks på hele 2400 lumen, med en totaleffekt på 24,8 watt. Lyshodet er meget fleksibelt ved at det kan tippes 90° og vendes 360°. Det er også integrert to LED-striper som sørger for grunnlys på 3%, hvis man har behov for det. Innstillinger av tid og lux kan gjøres på armaturen, men nå også ved hjelp av fjernkontroll. Noe som er meget aktuelt ved montering på store høyder.

**Kapslingsklasse:** IP54, klasse I

**Montering:** Vegg. Utendørs og innendørs. Anbefalt monteringshøyde 2 – 6 m. Høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. Fire festehull. Opptil 10 stk XLED PRO Square/Wide med eller uten sensor kan kobles sammen via styreledningen. Alle lyskasterne i gruppen tennes dersom noen av lyskasterne med sensor registrerer bevegelse.

**Tilkobling:** To innføringshull Ø 12 mm med strupenippel. Koblingsklemme 4 × 2,5 mm<sup>2</sup> (L, N, styring, jord).

**Utførelse:** LED-lyskasterne med bevegelsessensor og kvadratisk lysbilde. Lyskasterhode av trykkstøpt aluminium med kjøleribber. Alle plastdetaljer av polykarbonat. Justerbart lyskasterhode 0-90° i høyden og 340° sidelengs. Sensorens funksjoner kan stilles inn direkte på lyskasteren eller via fjernkontroll Smart Remote.

**Bevegelsesdetektor:** IR-sensor som registrerer maks. 12 meter for gående personer (ikke rett imot lyskasteren) ved monteringshøyde 3 m. Se bruksanvisningen for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyde. Dekningsvinkel 240°. Skyggelapper for begrensning av dekningsområdet medfølger. Skumringsnivå 2-1000 lux (= frakobling). Etterlystid 5 sek - 15 min. (opptil 60 min. ved driftsetting med fjernkontroll). Grunnlys 3% konstant så lenge ingen bevegelse er registrert eller 10-30 minutter etter at etterlystiden har utløpt, eller konstant AV. Permanent lys i 4h via strømstilling (passende med tilbakefjærende) som kobles på fasen til lyskasteren.

**Lyskilde:** 25W systemeffekt. Lysflux 2400 lm, Lysfarge 4000K. LED-levetid 50.000h. L70B10 til LM80, SDCM 3, Ra ≥ 80. Mulig med grunnlys 3% når ingen bevegelse blir registrert av sensoren.

**Omgivelsestemperatur:** -20°C - +40°C

**Elektriske data:** 220-240V, 50/60Hz

**Mål:** 130 x 178 x 230 mm

**Øvrig:** Har elektronisk temperaturkontroll (ATC - Active Thermo Control) som overvåker driftstemperaturen i lyskasterne. Ved for høy temperatur i lyskasteren minimeres spenningen frem til LED-lyskildene, noe som senker temperaturen.

**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

Elnr: 3201445 (009977) - Lyskaster XLED PRO Square sensor, sort **\*\*utløpt\*\***

Elnr: 3201446 (009953) - Lyskaster XLED PRO Square sensor, hvit **\*\*utløpt\*\***

## Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote

3202068 - Hjørnefeste XLED Square/Wide

3202069 - Stolpefeste XLED Wide/Square

□

---

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | [post@post@khs-as.no](mailto:post@post@khs-as.no) | [www.post@khs-as.no](http://www.post@khs-as.no)