

Lyskaster XLED CAM 1



Lyskaster XLED CAM 1 er en lyskaster med bevegelsessensor og overvåkingskamera. Det integrerte kameraet sender sylskarpe bilder til din smartphone eller nettbrett. Dessuten kan du via appen din kommunisere med den besøkende i samtid via porttelefonen som også kommer integrert i lyskasteren. Når sensoren registrerer bevegelse, sendes en melding til din mobil eller ditt nettbrett og du ser i samtid hva som foregår utenfor inngangen din. I appen er den også mulig å stille inn funksjoner som grunnlys 0-40 %, etterlystid, skumringsnivå, push-varsler og lagring av hendelser. Det medfølger også et 8 GB micro SD-kort for innspilling. Steinels XLED CAM 1 gratisapp finnes for IOS og Android.

Du kan alltid vite hvem som er utenfor døren din - enten om du er på kjøkkenet eller i matbutikken.

Kapslingsklasse: IP44, klasse I

Montering: Utendørs for vegg. Monteringshøyde maks 2 meter.

Utførelse: Lyskastere med dreibart kamera og høy bildekvalitet 1280 x 720 piksler. Det er også integrerte høytalere og mikrofon, samt plass til micro SD-kort (opptil 64 GB) for innspilling av hendelser. Stamme av aluminium.

Bevegelsesdetektor: IR-sensor med 180° dekningsvinkel og overvåker maks 12 m. for gående personer. Installerbart skumringsrelé 10-10.000 lux, etterlystid for maks. lys 1, 3, 10 eller 15 min.

Lyskilde: 21W LED, 2200 lm, 3000K. Ra>80. 50.000H L70B10. Installerbart grunnlys 0-40%, etterlystid og skumringsnivå.

Omgivelsestemperatur: -10°C - +40°C

Elektriske data: 220-240V 50/60 Hz

Mål: 210 x 275 x 167 mm

Øvrig: XLED CAM 1 må kobles til et trådløst WiFi-nett og kommuniserer via 2,4 Ghz. Ruteren må være åpen for tilkobling utenfra. Det medfølger også et 8 GB micro SD-kort for innspilling. Steinels XLED CAM 1 gratisapp finnes for IOS og Android.

Leverandør: Steinel

Varenummer

Elnr: 3200380 (065294) - Lyskaster XLED CAM 1

