

Bevegelsessensor SensIQ Slim KNX V3



SensIQ Slim KNX er en bevegelsessensor fra Steinel for eksakt detektering av gående personer ved gårdsplasser, innkjørsler, lasteramper, industrieiendommer, skoler, kirker, parkeringshus m.m. Sensoren er utstyrt med fire IR-sensorer som overvåker 300° og har en maksimal rekkevidde på 20 meter. Dekningsområdet kan individuelt stilles inn i tre retninger. Som tilbehør finnes stolpefeste, for montering på stolper og master. Den nye versjonen, kalt V3, fra SensIQ i KNX-utførelse, har en helt ny programvare med mange nye funksjoner. V3 erstatter alle tidligere versjoner av Steinels KNX-sensorer.

Bruksområde: Utendørs, for bevegelsesdetektering.

Kapslingsklasse: IP54

Montering: Vegg. Utenpåliggende montering. Monteringshøyde 1,8 - 5,0 meter, høyere eller lavere monteringshøyde anbefales ikke. Optimal monteringshøyde er 2,5 meter.

Tilkobling: Via KNX-buss. Bakfra på boksen eller via utenpåliggende kabel fra siden.

Utførelse: 2 utganger (1 bit/1 byte, dimmeverdi eller scene), samt to utganger reservert for konstant-lysregulering med individuelt justerbart offset. Den detekterer separat fra hver pyro-sensor (4 stk pyro-sensorer). Underkrypsbeskyttelse separat kanal (1 bit). Utgang for lysreléfunksjon (1 bit). 2 logikkmoduler med opptil 4 innganger (AND/OR/XOR). For mer detaljert informasjon om mulige varianter og innstillinger, se kalibreringsinstruksjoner.

Sensor: Fire IR-sensorer som gir 1360 dekningssoner, dekningsvinkel 300°. Tre individuelt justerbare segmenter gir enkel og eksakt innstilling av detekteringsområdet. Detekteringsområde maks. 20 m for gående personer (ikke rett imot sensoren) ved monteringshøyde 2,5 meter. En ekstra pyro-sensor som detekterer nærområdet, såkalt underkrypsbeskyttelse. Se tabell i bruksanvisning for mer eksakte rekkevidder ved ulike monteringshøyder.

Omgivelsestemperatur: -20°C - +50°C

Sensors strømförbrukning: Max 12,5 mA.

Spenning: 220-240 V AC, 50/60 Hz

Mål: 114 x 74 x 128 mm

Øvrig: SensIQ finnes også i utførelse 1-kanal (on-off). Hjørnefeste for ytterhjørne medfølger. Fjernkontroll RC9 medfølger også.

Leverandør: Steinel

Varenummer

059613 - SensIQ Slim KNX V3, hvit

059606 - SensIQ Slim KNX V3, sort

Tilbehør

1478614 - Fjernkontroll Smart Remote
107502 - Stolpefeste for SensIQ Slim

Karl H Strøm AS, Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

tel: +47 22 72 50 00 | post@post@khs-as.no | www.post@khs-as.no