

Trykknapp-enhet PC4 DALI-2



Trykknapp-enhet PC4 er beregnet for bruk sammen med Steinels sensorer True Presence, Hallway og Control Pro HF 360-2 i DALI-2 APC-utførelse. Den gjør det mulig å koble ytterligere fire trykknapper til sensoren. Slå på/av, dimme eller aktivere scene via trykknapp. Scenarier kan enkelt opprettes i appen, der hver trykknapp tildeles et scenario. All konfigurering gjøres via Steinels app Smart Remote.

Bruksområde: For å øke antallet bryterinn ganger til Steinels sensorer DALI-2 APC.

Utførelse: Konfigurering av bryterens funksjon gjøres via Steinels app Smart Remote. Styring av scenarier og manuell dimming skjer med standardbryter. Til bryter-enheten PC4 kobles vanlige, standard, tilbakefjærende brytere.

Montering: I boks, min. 60 mm, passende i nærheten av bryter.

Tilkobling: 5x1,5 mm² for inngang for bryter. 2 stk. tilkoblinger til DALI-buss. Maks. kabellengde mellom bryter-enhet PC4 og bryter er 50 cm.

Bryter-enhetens strømforbruk: 2,7 mA ved 16V driftsspenning (for strømforbruk ved annen spenning, se bruksanvisning).

Beskyttelsesklasse: IP20

Omgivelsestemperatur: -20 °C – + 50 °C

Mål: Ø 50 x 16 mm

Leverandør: Steinel

Varenummer

El-nr: 1478649 (082123) - Trykknapp-enhet PC4 DALI-2