# Trykknapp-enhet PC4 DALI-2




Trykknappenhet PC4 er beregnet for bruk sammen med Steinels sensorer True Presence, Hallway og Control Pro HF 360-2 i DALI-2 APC-utførelse. Den gjør det mulig å koble ytterligere fire trykknapper til sensoren. Slå på/av, dimme eller aktivere scene via trykknapp. Scenarier kan enkelt opprettes i appen, der hver trykknapp tildeles et scenario. All konfigurasjon gjøres via Steinels app Smart Remote.

**Bruksområde:** For å øke antallet bryterinnganger til Steinels sensorer DALI-2 APC.
**Utførelse:** Konfigurasjon av bryterens funksjon gjøres via Steinels app Smart Remote. Styring av scenarier og manuell dimming skjer med standardbryter. Til bryter-enheten PC4 kobles vanlige, standard, tilbakefjærende brytere.
**Montering:** I boks, min. 60 mm, passende i nærheten av bryter.
**Tilkobling:** 5×1,5 mm² for inngang for bryter. 2 stk. tilkoblinger til DALI-buss. Maks. kabellengde mellom bryter-enhet PC4 og bryter er 50 cm.
**Bryter-enhetens strømforbruk:** 2,7 mA ved 16V driftsspenning (for strømforbruk ved annen spenning, se bruksanvisning).
Beskyttelsesklasse: IP20
**Omgivelsestemperatur:** -20 °C – + 50 °C
**Mål:** Ø 50 x 16 mm
**Leverandør:** Steinel

## Varenummer

El-nr: 1478649 (082123) - Trykknapp-enhet PC4 DALI-2