

Trykknapp-enhet PC4 DALI-2



Trykknapp-enhet PC4 er beregnet for bruk sammen med Steinels sensorer i DALI-2 APC-utførelse. Den gjør det mulig å koble ytterligere fire brytere til sensoren. På/av, dimme eller aktivere scenario via bryter. Scenarier kan enkelt skapes via appen, der man tildeler hver bryter et scenario. All konfigurasjon gjøres via Steinels app Smart Remote.

Bruksområde: For å øke antallet bryterinnganger til Steinels sensorer DALI-2 APC.

Utførelse: Konfigurasjon av bryterens funksjon gjøres via Steinels app Smart Remote. Styring av scenarier og manuell dimming skjer med standardbryter. Til bryter-enheten PC4 kobles vanlige, standard, tilbakefjærende brytere.

Montering: I boks, min. 60 mm, passende i nærheten av bryter.

Tilkobling: 5×1,5 mm² for inngang for bryter. 2 stk. tilkoblinger til DALI-buss. Maks. kabellengde mellom bryter-enhet PC4 og bryter er 50 cm.

Bryter-enhetens strømforbruk: 2,7 mA ved 16V driftsspenning (for strømforbruk ved annen spenning, se bruksanvisning).

Beskyttelsesklasse: IP20

Omgivelsestemperatur: -20°C – + 50°C

Mål: Ø 50 x 16 mm

Leveradør: Steinel

Varenummer

El-nr: 1401398 (082123) - Trykknapp-enhet PC4 DALI-2

Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no