

Batteri backup TCL Pro



Batteribackup TCL Pro brukes for å sikre at tidsfunksjoner (dag-/ukesprogram) opprettholdes ved strømbrudd i Connect-systemet. Batteritid >7 dager. Det er kun nødvendig med én TCL Pro per nettverk, forutsatt at alle produkter har trådløs rekkevidde til hverandre. Lysmålefunksjonen (lux) gjør at den også kan fungere som master for nettverkets lysmåling. TCL Pro er en del av Steinels Connect-familie og har integrert Bluetooth Mesh.

Bruksområde: Brukes som batteribackup for Steinel-systemet Connect.

Utførelse: Innstilling av funksjoner via Steinels gratisapp Steinel Connect.

Montering: Veggmontering

Tilkobling: Fire kabelinganger Ø 12 mm i underkant og bakside. Klemme 3x2,5 mm² med viderekobling samt jordingskrue

Omgivelsestemperatur: -20 °C til +40 °C

Kapslingsgrad: IP54, klasse II (trenger ikke jordes)

Elektriske data: 220–240 V AC, 50–60 Hz

Mål (hxbxd): 95 x 95 x 37 mm.

Leverantør: Steinel

Varenummer

El-nr: 1401090 – Batteribackup TCL Pro Connect, hvit

El-nr: 1401091 – Batteribackup TCL Pro Connect, antracit

Tilbehør

3059097 - Sensorarmatur Connect 5150 3-leder

3043428 - Sensorarmatur Connect A20


3043432 - Sensorarmatur Connect A30

3059070 - Sensorarmatur Connect R10 rund

3059072 - Sensorarmatur Connect R20 rund

3059041 - Sensorarmatur Connect S20 rund

3059090 - Sensorarmatur Connect S30 rund



Karl H Strøm AS, Hvamstubben 14, 2013 Skjetten

tel: +47 22 72 50 00 | post@khs-as.no | www.khs-as.no

